

Имитатор КЗ АШ

Этикетка
НЛВТ.425641.125-05ЭТ



Рис. 1. Имитатор КЗ АШ. Внешний вид.

Назначение

Имитатор КЗ АШ (далее – имитатор) предназначен для проверки устойчивости кольцевого двухпроводного адресного шлейфа (АШ) к единичной неисправности. Имитатор предназначен для внесения короткого замыкания в линию АШ посредством кратковременного подключения к клеммам адресного устройства (АУ), подключенного в АШ, и установки переключателя в положение I.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Количество циклов коммутации переключателя, не менее	10000
Контактное сопротивление, МОм, не более	35
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Длина провода подключения к АШ, м, не менее	2,5
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+50
Габаритные размеры корпуса, мм	65×58×36
Масса, без проводов, кг, не более	0,15

Подключение

Подключение и отключение имитатора следует производить при обесточенном АШ.

Перед подключением установить переключатель имитатора в положение **О**.

Имитатор подключается к клеммам АУ, полярность подключения не имеет значения.

При подключении к клеммам с уже подключенной линией АШ подключение осуществляется параллельно подключенной линии.

Работа

Для внесения в шлейф короткого замыкания и фиксации в таком состоянии установить переключатель имитатора в положение **І**.

Для устранения короткого замыкания достаточно установить переключатель имитатора в положение **О**.

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)

Адрес: Россия, 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: +7 (495) 542-41-70

info@sigma-is.ru

www.sigma-is.ru