

Инструкция настройки команды «Репликация» для ИД-КДС-01Д/КД2

Инструкция эксплуатационная специальная

Настройка команды «Репликация» необходима для передачи данных пользователей в память контролеров ИД-КДС-01Д/КД2 для их автономной работы в составе точек доступа.

1) Программирование скрипта

Необходимо создать однострочную программу в «Рубеж Скрипте». Для этого в консоли БЦП в разделе «Меню/Конфигурирование/Рубеж Скрипт» создается новая Программа.

Далее в Инструкции Программы выбирается:

- для поля «Оператор» значение «Действие»;
- для поля «Объект» значение «БЦП» с его номером;
- для поля «Команда» значение «Репликация».

Выйти и сохранить.

2) Подготовка запуска Программы вручную

- В настройках Программы необходимо выбрать:
 - для поля «Запуск» значение «Разрешен»;
 - для поля «Ручной старт» значение «Да».

Выйти и сохранить.

- В Консоли БЦП в разделе «Меню/Конфигурирование/БЦП/Интерфейс/Команды» выбрать режим «М».

Выйти и сохранить.

После проделанных операций в «Меню» БЦП появится ветвь «Команды», зайдя в которую можно будет запускать созданную Программу.

3) Автоматический запуск Программы

Для запуска Программы по событию необходимо добавить данное событие в скрипт как условие срабатывания программы.